


Produktdetails

6703

6703 WaveLINE Schaltaktor 2-fach



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Typ | 6703 |
| Bestellnummer | 2CKA006700A0028 |
| EAN | 4011395150122 |
| Beschreibung | 6703 WaveLINE Schaltaktor 2-fach |

| | |
|------------------|--|
| Langbeschreibung | <p>Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Für Betriebsart Serienschalter, 2 separate Ausgänge. Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein -/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung). Für Funktionen: EIN/AUS und Lichtszenensteuerung. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Einschalt- / Abschaltverzögerung Ausgang 2: 2 min. / 5 min. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.</p> |
|------------------|--|

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CKA000073B7536 |
|--------------------------------|-----------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Stromart | AC |
| Bemessungsspannung (U_r) | 230 V |
| Bemessungsstrom (I_n) | 3 A |
| Frequenz (f) | 868000000 Hz |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 Hz |
| Anzahl Ausgänge | 2 |
| Anzahl Relais | 2 |
| Bauform | WaveLINE |
| Produktreihe | WaveLINE |
| Übertragungsstandard | Radio Control |
| Belastungsart | 230-V-Gühlampen |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt matt |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Optionen | Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung |
| RAL Nummer | RAL 9016 - verkehrsweiß |
| Farbe | studioweiß |
| Länge der Leitung | 0.11 m |
| Anwendungsbereich | Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C |
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E6186 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|-----------------------|---------|
| Breite des Produkts | 48.5 mm |
| Höhe des Produkts | 47.5 mm |
| Tiefe des Produkts | 22.5 mm |
| Nettogewicht | 42 g |
| Einbautiefe (t_2) | 25 mm |

Bestelldaten

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |

| | |
|----------------------|------------|
| Bruttogewicht | 0.068 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Herkunftsland | Spain (ES) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E1770 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 8 | EC000436 - Funkempfänger |
| ETIM 9 | EC000436 - Funkempfänger |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8538 90 91 |
| eClass | V11.0 : 27144202 |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|--------------|----------|-----------------|
| 2CKA006700A0031 | 6747 AGM-204 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot alpinweiß 220 ° | 6747 AGM-204 | 1 | Stück |
| 2CKA006700A0032 | 6747 AGM-208 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot silber metallic 220 ° | 6747 AGM-208 | 1 | Stück |
| 2CKA006700A0033 | 6747 AGM-35 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot anthrazit 220 ° | 6747 AGM-35 | 1 | Stück |
| 2CKA006700A0039 | 6701-101 WaveLINE Schaltaktor 1-fach | 6701-101 | 1 | Stück |
| 2CKA006700A0027 | 6702 WaveLINE Schaltaktor 1-fach | 6702 | 1 | Stück |
| 2CKA006700A0029 | 6704 WaveLINE Aktor für Dimmer Universal 1-fach | 6704 | 1 | Stück |
| 2CKA006700A0041 | 6705-101 WaveLINE Schaltaktor für Jalousie mit Nebenstellen 2-fach | 6705-101 | 1 | Stück |
| 2CKA006780A0002 | 6780 Handsender WaveLINE 3 V schwarz | 6780 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0044 | 6731-212 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SIRadio Control | 6731-212 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0046 | 6731-214 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach alpinweiß - Reflex SIRadio Control | 6731-214 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0045 | 6732-212 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SIRadio Control | 6732-212 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0047 | 6732-214 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach alpinweiß - Reflex SIRadio Control | 6732-214 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0054 | 6731-84 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach studiweiß - 63x63Radio Control | 6731-84 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0048 | 6731-82 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control | 6731-82 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0051 | 6731-83 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach alusilber - 63x63Radio Control | 6731-83 | 1 | Stück |

| | | | | |
|-----------------|--|----------|---|-------|
| 2CKA006730A0057 | 6731-866 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control | 6731-866 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0049 | 6732-82 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control | 6732-82 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0052 | 6732-83 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach alusiiber - 63x63Radio Control | 6732-83 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0055 | 6732-84 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach studioweiß - 63x63Radio Control | 6732-84 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0058 | 6732-866 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control | 6732-866 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0050 | 6733-82 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control | 6733-82 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0053 | 6733-83 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach alusiiber - 63x63Radio Control | 6733-83 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0056 | 6733-84 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach studioweiß - 63x63Radio Control | 6733-84 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0059 | 6733-866 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control | 6733-866 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0001 | 6720-64 Fenstermelder WaveLINE studioweiß matt | 6720-64 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0002 | 6720-65 Fenstermelder WaveLINE basaltschwarz | 6720-65 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0003 | 6720-66 Fenstermelder WaveLINE Edelstahl | 6720-66 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0004 | 6721-64 Universalmelder WaveLINE studioweiß matt | 6721-64 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0005 | 6721-65 Universalmelder WaveLINE basaltschwarz | 6721-65 | 1 | Stück |
| 2CKA006770A0001 | 6770 WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk | 6770 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

