

Produktdetails

# 6704

## 6704 WaveLINE Aktor für Dimmer Universal 1-fach



### Allgemeine Informationen

Typ	6704
Bestellnummer	2CKA006700A0029
EAN	4011395150139
Beschreibung	6704 WaveLINE Aktor für Dimmer Universal 1-fach

Langbeschreibung	<p>Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung. Mit Soft EIN/AUS-Funktion. Mit wählbarer Lichtwertspeicherung. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 2-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). 3-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen. Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen. Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.</p>
------------------	---

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B7539
--------------------------------	-----------------

## Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Stromart	AC
Anwendung	Dimmer
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	230 V
Frequenz (f)	866000000 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Anzahl Ausgänge	1
Bauform	WaveLINE
Produktreihe	WaveLINE
Übertragungsstandard	Radio Control
Belastungsart	230-V-Glühlampen
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Optionen	EIN / AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung
Ausführung	Universal
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6187
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	45.9 mm
Höhe des Produkts	47.5 mm
Tiefe des Produkts	30.6 mm
Nettogewicht	42 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	35 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht	0.078 kg

## Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Spain (ES)

---

**Zertifikate und Deklarationen**

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1771
-------------------------------	-----------------

---

**Klassifizierungen**

ETIM 8	EC000436 - Funkempfänger
ETIM 9	EC000436 - Funkempfänger
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27144202

---

**Accessories**

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006700A0027	6702 WaveLINE Schaltaktor 1-fach	6702	1	Stück
2CKA006700A0041	6705-101 WaveLINE Schaltaktor für Jalousie mit Nebenstellen 2-fach	6705-101	1	Stück
2CKA006780A0002	6780 Handsender WaveLINE 3 V schwarz	6780	1	Stück
2CKA006730A0044	6731-212 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SIRadio Control	6731-212	1	Stück
2CKA006730A0046	6731-214 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach alpinweiß - Reflex SIRadio Control	6731-214	1	Stück
2CKA006730A0045	6732-212 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SIRadio Control	6732-212	1	Stück
2CKA006730A0047	6732-214 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach alpinweiß - Reflex SIRadio Control	6732-214	1	Stück
2CKA006730A0057	6731-866 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control	6731-866	1	Stück
2CKA006730A0051	6731-83 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach alusilber - 63x63Radio Control	6731-83	1	Stück
2CKA006730A0054	6731-84 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach studioweiß - 63x63Radio Control	6731-84	1	Stück
2CKA006730A0048	6731-82 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control	6731-82	1	Stück
2CKA006730A0049	6732-82 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control	6732-82	1	Stück
2CKA006730A0052	6732-83 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach alusilber - 63x63Radio Control	6732-83	1	Stück
2CKA006730A0055	6732-84 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach studioweiß - 63x63Radio Control	6732-84	1	Stück
2CKA006730A0058	6732-866 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control	6732-866	1	Stück
2CKA006730A0050	6733-82 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control	6733-82	1	Stück
2CKA006730A0053	6733-83 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach alusilber - 63x63Radio Control	6733-83	1	Stück
2CKA006730A0056	6733-84 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach studioweiß - 63x63Radio Control	6733-84	1	Stück
2CKA006730A0059	6733-866 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control	6733-866	1	Stück
2CKA006770A0001	6770 WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk	6770	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

