

Produktdetails

6705-101

6705-101 WaveLINE Schaltaktor für Jalousie mit Nebenstellen 2-fach



Allgemeine Informationen

Typ	6705-101
Bestellnummer	2CKA006700A0041
EAN	4011395182659
Beschreibung	6705-101 WaveLINE Schaltaktor für Jalousie mit Nebenstellen 2-fach

Langbeschreibung	<p>Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Zum Fahren und Verstellen von Jalousien/Rolläden und Markisen per Funk. Funktionen über Funk: Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung. Funktionen über Nebenstelle: Serienschalter, Jalousieschalter und Funktelegramm senden. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms. Betätigung der Nebenstellen in der Funktion Serienschalter: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Jalousieschalter: Nebenstelle 1 sendet AUF- und Nebenstelle 2 sendet AB-Telegramm. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. In der Funktion Jalousieschalter: Laufzeit 3 min. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).</p>
------------------	--

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B8371
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Stromart	AC
Anwendung	Jalousie
Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Bemessungsstrom (I_n)	3 A
Frequenz (f)	868000000 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Anzahl Ausgänge	2
Anzahl Relais	2
Bauform	WaveLINE
Produktreihe	WaveLINE
Datenübertragungsstandard	Radio Control
Belastungsart	Elektrische Antriebe
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Optionen	Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung
Ausführung	mit Nebenstellen
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß
Länge der Leitung	0.11 m
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6198
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	44 mm
Nettogewicht	43.5 g
Einbautiefe (t_2)	29 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.07 kg

Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Spain (ES)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1782
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000436 - Funkempfänger
ETIM 9	EC000436 - Funkempfänger
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27144202

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006700A0027	6702 WaveLINE Schaltaktor 1-fach	6702	1	Stück
2CKA006700A0029	6704 WaveLINE Aktor für Dimmer Universal 1-fach	6704	1	Stück
2CKA006780A0002	6780 Handsender WaveLINE 3 V schwarz	6780	1	Stück
2CKA006730A0044	6731-212 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SIRadio Control	6731-212	1	Stück
2CKA006730A0046	6731-214 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach alpinweiß - Reflex SIRadio Control	6731-214	1	Stück
2CKA006730A0045	6732-212 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SIRadio Control	6732-212	1	Stück
2CKA006730A0047	6732-214 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach alpinweiß - Reflex SIRadio Control	6732-214	1	Stück
2CKA006730A0054	6731-84 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach studioweiß - 63x63Radio Control	6731-84	1	Stück
2CKA006730A0051	6731-83 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach alusilber - 63x63Radio Control	6731-83	1	Stück
2CKA006730A0057	6731-866 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control	6731-866	1	Stück
2CKA006730A0048	6731-82 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control	6731-82	1	Stück
2CKA006730A0049	6732-82 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control	6732-82	1	Stück
2CKA006730A0052	6732-83 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach alusilber - 63x63Radio Control	6732-83	1	Stück
2CKA006730A0055	6732-84 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach studioweiß - 63x63Radio Control	6732-84	1	Stück
2CKA006730A0058	6732-866 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control	6732-866	1	Stück
2CKA006730A0050	6733-82 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control	6733-82	1	Stück
2CKA006730A0053	6733-83 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach alusilber - 63x63Radio Control	6733-83	1	Stück
2CKA006730A0056	6733-84 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach studioweiß - 63x63Radio Control	6733-84	1	Stück
2CKA006730A0059	6733-866 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control	6733-866	1	Stück
2CKA006770A0001	6770 WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk	6770	1	Stück
2CKA006700A0034	6747 AGM-201 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot braun 220 °	6747 AGM-201	1	Stück
2CKA006700A0031	6747 AGM-204 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot alpinweiß 220 °	6747 AGM-204	1	Stück
2CKA006700A0032	6747 AGM-208 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot silber metallic 220 °	6747 AGM-208	1	Stück
2CKA006700A0033	6747 AGM-35 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot anthrazit 220 °	6747 AGM-35	1	Stück
2CKA006720A0002	6720-65 Fenstermelder WaveLINE basaltschwarz	6720-65	1	Stück
2CKA006720A0003	6720-66 Fenstermelder WaveLINE Edelstahl	6720-66	1	Stück
2CKA006720A0004	6721-64 Universalmelder WaveLINE studioweiß matt	6721-64	1	Stück
2CKA006720A0005	6721-65 Universalmelder WaveLINE basaltschwarz	6721-65	1	Stück
2CKA006720A0001	6720-64 Fenstermelder WaveLINE studioweiß matt	6720-64	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

