


Produktdetails

# 6725

## 6725 WaveLINE Binäreingang



### Allgemeine Informationen

Typ	6725
Bestellnummer	2CKA006720A0007
EAN	4011395182680
Beschreibung	6725 WaveLINE Binäreingang

Langbeschreibung	<p>Bei Ansteuerung der beiden Nebenstellen mit Netzspannung (AC 230 V<math>\sim</math>) werden Funktelegramme gesendet. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Der 2-fach Binäreingang hat 5 Funktionsmodi: 1.) 2 Kanäle Schalten: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung abwechselnd EIN/AUS-Telegramme. 2.) 2 Kanäle Dimmen: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung Dimm-Telegramme. 3.) 1 Kanal Jalousie: Anschluss eines Serientasters oder eines Jalousiecontrol® II-Einsatzes. Sendet bei Betätigung Telegramme zur Steuerung einer Jalousie (nur Fahrbefehl, kein Stopp). 4.) 2 Kanäle Lichtszenensteuerung: Anschluss von konventionellen Tastern. Bei Betätigung werden Lichtszenen gespeichert und gestartet. 5.) Kanal 1: Schalten EIN. Kanal 2: Dauerhaft Schalten EIN/AUS: Bei &gt;Schalten EIN&lt; wird bei kurzer Betätigung ein EIN-Telegramm gesendet. Bei &gt;Dauerhaft Schalten&lt; EIN/AUS und betätigter Nebenstelle wird jede Minute ein EIN-Telegramm gesendet, bei nicht betätigter Nebenstelle jede Minute ein AUS-Telegramm. In Abhängigkeit der gewählten Funktion kombinierbar mit den WaveLINE-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704, 6705-101. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. Phase und Neutralleiter erforderlich. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.</p>
------------------	--

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-6725_BJE_FB-01_2013-07-03_DE
--------------------------------	------------------------------------

## Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Anzahl Kanäle	2
Bauform	WaveLINE
Produktreihe	WaveLINE
Übertragungsstandard	Radio Control
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Plastic Thermoplastic
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß
Länge der Leitung	0.11 m
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6209
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	47.7 mm
Höhe des Produkts	48.3 mm
Tiefe des Produkts	14.2 mm
Nettogewicht	26 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	15 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.08 kg
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Spain (ES)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CKA100000E1797
-------------------------	-----------------

CE

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27144039

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006700A0027	6702 WaveLINE Schaltaktor 1-fach	6702	1	Stück
2CKA006700A0029	6704 WaveLINE Aktor für Dimmer Universal 1-fach	6704	1	Stück
2CKA006700A0041	6705-101 WaveLINE Schaltaktor für Jalousie mit Nebenstellen 2-fach	6705-101	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

