


Produktdetails

6715 U

6715 U Dimmer-Einsatz Zigbee Light Link Drucktaste zur Steuerung



Allgemeine Informationen

Typ	6715 U
Bestellnummer	2CKA006710A0003
EAN	4011395189221
Beschreibung	6715 U Dimmer-Einsatz Zigbee Light Link Drucktaste zur Steuerung

Langbeschreibung	<p>Tastdimmer Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. 3-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter erforderlich). Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar. Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung. Ohne Bedienelement. Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx. Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen. Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.</p>
------------------	---

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000173B8463
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA000073B8795
Geeignet für	2CKA006730A0099 2CKA006730A0067 2CKA006730A0097 2CKA006730A0068 2CKA006730A0069 2CKA006730A0070 2CKA006730A0098 2CKA006730A0100 2CKA006730A0101 2CKA006730A0102 2CKA006730A0071 2CKA006730A0072 2CKA006730A0074 2CKA006730A0103 2CKA006730A0105 2CKA006730A0104 2CKA006730A0106 2CKA006730A0107 2CKA006730A0108 2CKA006730A0111 2CKA006730A0109 2CKA006730A0076 2CKA006730A0077 2CKA006730A0078 2CKA006730A0110 2CKA006730A0112 2CKA006730A0113 2CKA006730A0114 2CKA006730A0075
Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Bemessungssteuerspeisenspannung (U_s)	220...240 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Verlustleistung	1 W
Leistung / Watt	2... 100 V·A
Unterstützte Bussysteme	Zigbee Light Link
Bedienteilausführung	Drucktaste zur Steuerung
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Belastungsart	Universal- und LED-Nachrüstung
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
Steuerung Versorgungsspannung	220...240 V

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +35 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6202
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	33 mm
Nettogewicht	107 g
Einbautiefe (t ₂)	33 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.107 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1786
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000025 - Dimmer
ETIM 9	EC000025 - Dimmer
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144014

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006730A0099	6735-803 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 1-fach graumetallic - 63x63Radio Control	6735-803	1	Stück
2CKA006730A0067	6735-81 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 1-fach anthrazit - 63x63Radio Control	6735-81	1	Stück
2CKA006730A0097	6735-815 Bedienelement ZigBee Light Link 1-fach	6735-815	1	Stück
2CKA006730A0068	6735-82 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 1-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control	6735-82	1	Stück
2CKA006730A0069	6735-83 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 1-fach alusalber - 63x63Radio Control	6735-83	1	Stück
2CKA006730A0070	6735-84 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 1-fach studioweiß - 63x63Radio Control	6735-84	1	Stück
2CKA006730A0098	6735-866 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 1-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control	6735-866	1	Stück

2CKA006730A0100	6735-884 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 1-fach studioweiß matt - 63x63Radio Control	6735-884	1	Stück
2CKA006730A0101	6735-885 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 1-fach schwarz matt - 63x63Radio Control	6735-885	1	Stück
2CKA006730A0102	6735-896 Bedienelement ZigBee Light Link 1-fach chalet-weiß	6735-896	1	Stück
2CKA006730A0071	6736-81 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 2-fach anthrazit - 63x63Radio Control	6736-81	1	Stück
2CKA006730A0072	6736-82 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 2-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control	6736-82	1	Stück
2CKA006730A0074	6736-84 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 2-fach studioweiß - 63x63Radio Control	6736-84	1	Stück
2CKA006730A0103	6736-815 Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach	6736-815	1	Stück
2CKA006730A0105	6736-803 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 2-fach graumetallic - 63x63Radio Control	6736-803	1	Stück
2CKA006730A0104	6736-866 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 2-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control	6736-866	1	Stück
2CKA006730A0106	6736-884 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 2-fach studioweiß matt - 63x63Radio Control	6736-884	1	Stück
2CKA006730A0107	6736-885 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 2-fach schwarz matt - 63x63Radio Control	6736-885	1	Stück
2CKA006730A0108	6736-896 Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach chalet-weiß	6736-896	1	Stück
2CKA006730A0111	6737-803 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 4-fach graumetallic - 63x63Radio Control	6737-803	1	Stück
2CKA006730A0109	6737-815 Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach	6737-815	1	Stück
2CKA006730A0076	6737-82 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 4-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control	6737-82	1	Stück
2CKA006730A0077	6737-83 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 4-fach alusalber - 63x63Radio Control	6737-83	1	Stück
2CKA006730A0078	6737-84 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 4-fach studioweiß - 63x63Radio Control	6737-84	1	Stück
2CKA006730A0110	6737-866 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 4-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control	6737-866	1	Stück
2CKA006730A0112	6737-884 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 4-fach studioweiß matt - 63x63Radio Control	6737-884	1	Stück
2CKA006730A0113	6737-885 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 4-fach schwarz matt - 63x63Radio Control	6737-885	1	Stück
2CKA006730A0114	6737-896 Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach chalet-weiß	6737-896	1	Stück
2CKA006730A0075	6737-81 Bedienelement für Schalter / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee Light Link 4-fach anthrazit - 63x63Radio Control	6737-81	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

