

Produktdetails

# 6144/40

## Jahreszeitschaltuhr (für DCF oder GPS vorbereitet) 4-Kanal



### Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | 6144/40  |
| Bestellnummer    | 2CKA006140A0028  |
| EAN              | 4011395191880  |
| Beschreibung     | Jahreszeitschaltuhr (für DCF oder GPS vorbereitet) 4-Kanal   |
| Langbeschreibung | <p>Zum zeitabhängigen Schalten und Dimmen, zur Temperatur- oder Heizungssteuerung und zum Zeit/Datum senden. GPS-gesteuert in Verbindung mit zusätzlicher Antenne 6144/41. Funkgesteuert in Verbindung mit zusätzlicher Antenne 6144/42. GPS-Antenne benötigt eine Hilfsspannung von 12-30 VDC z.B. von 6358-101. Netzteil für DCF-Empfang ist integriert. Programmierung an der Zeitschaltuhr oder mit PC (Programmierset 6144/43). Datenübertragung und Datensicherung durch optionale Speicherkarte 6144/44 möglich. Speicherplätze: 300 Gangreserve: ca. 10 Jahre. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. 1 TE 18 mm.</p> |

### Installation / Montage

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

### Technische Daten

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Anzahl Ausgänge                    | 4                  |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Anzahl Kanäle           | 4                 |
| Unterstützte Bussysteme | KNX (TP)          |
| Produktreihe            | KNX               |
| Montageart              | DIN-Schiene       |
| Anzahl Batterien        | 0                 |
| Anwendungsbereich       | Gebäudemanagement |

## Umwelt

|                     |   |
|---------------------|---|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -30 ... +55 °C                              |
| Schutzart           | IP20  |
| RoHS Status         | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)    |
| RoHS Information    | 2CKA200000E4663                                       |
| REACH Erklärung     | 2CKA309999E9999                                       |
| SCIP                | 28031d4f-4209-4f20-af96-c418450d63fa Deutschland (DE) |

## Abmessungen

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Breite in Teilungseinheiten   | 4     |
| Nettogewicht                  | 121 g |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> ) | 68 mm |

## Bestelldaten

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge                   | 1 Stück          |
| Menge<br>Verpackungseinheit 1         | Karton 1 Stück   |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 1 | 0.15 kg          |
| Zolltarifnummer                       | 91070000         |
| Herkunftsland                         | Deutschland (DE) |

## Zertifikate und Deklarationen

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung -<br>CE | 2CKA100000E1193 |
|-------------------------------|-----------------|

## Klassifizierungen

|                |   |
|----------------|---|
| ETIM 8         | EC000689 - Bussystem-Zeitschaltuhr  |
| ETIM 9         | EC000689 - Bussystem-Zeitschaltuhr  |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C   |
| CN8            | 9107 00 00  |
| eClass         | V11.0 : 27143140  |

## Accessories

| Identifizier    | Description   | Type    | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|---------|----------|-----------------|
| 2CKA006140A0030 | Antenne DCF 77 für 4-Kanal-Jahresschaltuhr<br>6144/40 | 6144/42 | 1        | Stück           |
| 2CKA006140A0031 | Programmierset für 4-Kanal-Jahresschaltuhr<br>6144/40 | 6144/43 | 1        | Stück           |
| 2CKA006140A0032 | Speicherkarte für 4-Kanal-Jahresschaltuhr<br>6144/40  | 6144/44 | 1        | Stück           |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Steuerung, Logik und Zeit → Zeitschaltuhren

