

Produktdetails

# 83315

## 83315 Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A



### Allgemeine Informationen

Typ	83315
Bestellnummer	2CKA008300A0045
EAN	4011395152577
Beschreibung	83315 Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A
Langbeschreibung	Spannungsversorgung für einen elektrischen Türöffner. 4 V~, 1,3 A, 8 VA 8 V~, 1,3 A, 12 VA 12 V~, 1,3 A, 16 VA. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA000001A1292
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	230 V
Primärspannung	230 V

Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Sekundärstrom	Amperage1 1.3 A
Maximaler Ausgangsstrom ( $I_{out}$ )	1.3 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Bemessungsausgangsleistung	16 W
Unterstützte Bussysteme	Busch-Welcome®
Produktreihe	Busch-Welcome®
Montageart	DIN-Schiene
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6781
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2
Breite des Produkts	35 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	65 mm
Nettogewicht	366 g

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.42 kg
Zolltarifnummer	85177900
Herkunftsland	China (CN)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2220
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001547 - Klingeltransformator
ETIM 9	EC001547 - Klingeltransformator

WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8517 79 00

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Türkommunikation → Welcome → Systemgeräte

